









外形寸法

FU-S5

| 品名 | FU-S5-LIM-S2S2-005-T-A-SY-UPS | FU-S5-LIM-S2S2-030-T-A-SY-UPS | FU-S5-LIM-S2S2-060-T-A-SY-UPS | FU-S5-LIM-S2S2-180-T-A-SY-UPS | FU-S5-LIM-S2S2-005-C-A-SY-UPS | FU-S5-LIM-S2S2-030-C-A-SY-UPS | FU-S5-LIM-S2S2-060-C-A-SY-UPS | FU-S5-LIM-S2S2-180-C-A-SY-UPS |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| バックアップ(保持)時間 | 5分 | 30分 | 60分 | 180分 | 5分 | 30分 | 60分 | 180分 |
| 本体 | 幅(W1) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| | 奥行(D1) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 高さ(H1) | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 |
| | 重量 | 82kg | 30kg | 30kg | 30kg | 82kg | 30kg | 30kg |
| バッテリー盤 | 幅(W2) | — | 440 | 440 | 500 | — | 440 | 500 |
| | 奥行(D2) | — | 700 | 870 | 870 | — | 700 | 870 |
| | 高さ(H2) | — | 544 | 544 | 1950 | — | 544 | 1950 |
| | 重量 | — | 245kg | 335kg | 1050kg | — | 245kg | 335kg |
| 外形図 | 図1 | 図2 | 図3 | 図4 | 図5 | 図6 | 図7 | 図8 |



外部接続端子 / 配線用電線等

| 型名 | 入出力接続端子 / プラグ | 入力電線 * 1 | 出力電線 * 1 | 接地電線 * 1 | 推奨入力ブレーカ容量 * 1 | 入力電圧 | 出力電圧 |
|------------------|--|------------------|------------------|--------------------|----------------|------|------|
| FU-S5-LIM-S2S2-T | 入力: M6 出力: NEMA L6-30R、IEC-C13 (×2) | 8mm ² | 8mm ² | 5.5mm ² | 40A以上 | 200V | 200V |
| FU-S5-LIM-S2S2-C | 入力: NEMA L6-30P 出力: NEMA L6-30R×2、NEMA L6-20R×2 | — | — | — | 30A以上 | | |

転送信号: ① 接点信号: DSUB15 (メス) 固定ネジM3 ② PC インタフェース: DSUB9 (オス) 固定ネジ#4-40UNC

* 1 UPS ユニットを増設する予定のある場合、電線サイズ、入力ブレーカ容量はあらかじめ増設後の UPS 容量に対応したものを使用してください。